

MZ6687

—— 適合製品 ——

Meikōsha

絶縁カバー付

3心棒状形圧着端子

(3.5～5.5mm²用)

下記製品にVCT/S-VCT、CVを接続する際に使用します。

ME8612・ME8614 アクセフロア用コンセントⅡ型(2コ口)・(4コ口)

MJ2495・MJ2496 ハーネス用ジョイントボックス(2分岐)・(4分岐)

MJ2497・MJ2498 VVF用ねじなしジョイントボックス(3分岐)・(5分岐)

施工店様へ……施工される前に必ずこの施工説明書をお読みください。



■適用ケーブル ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT/S-VCT 3心 3.5～5.5mm²
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CV 3心 3.5～5.5mm²

■結線方法


①電線の被覆をむく

④絶縁カバーを組立てロックする

絶縁カバーを2段階に曲げて組み立ててください。



※心線が広がらないように組み立ててください。




先に突起を突起挿入孔に入れてください。

②圧着端子のカシメ加工

注) この部分はつぶさないでください



確実にロックをしてください。




マイナスドライバーを溝に差し込み軽く回すとロックを外すことができます。




③圧着端子を奥まで差し込む

必ず端子の先端を19mm以上出してください。



※端子を図のような向きに差し込みます。

・シースの組み込み位置(参考)



必ず接続する器具の属性に合わせて確実に奥まで差し込んでください。

警告

カシメ加工の際は、JIS C 9711に適合する圧着工具をお使いください。カシメが不十分な場合、発熱・発火などのおそれがあります。

1袋 (絶縁カバー 20コ 棒状形圧着端子 60本入)

No.2109