


【開口寸法】

- ### ●直付け施工の場合

[適用取付ねじ(施工側調達部材)]

- ・呼び径3.5～4 : タッピンねじ
- ・呼び径3.5～4.1 : 木ねじ

(取付枠ねじ穴の外外で止めてください。)



【施工上のご注意】

- 3路スイッチを片切用として使用される場合は、0-1端子に接続してください。
- 取付ねじは必要以上に締め過ぎないでください。取付枠が変形し、器具の落ち込みや作動不良の原因となります。
 - ・ 適正締付トルク：0.4 N・m (4.1 kgf・cm) 以下
- 直付けされる場合は、石膏ボードなどネジの効かない場所への取り付けはおやめください。取付面が破損したり器具が脱落するおそれがあります。
- 操作板は取り外しできません。

【機器に組み込む、または機器に固定して使用される場合】

- 電気用品安全法ならびに内線規程等に則った設置および配線設計をおこなってください。
- 取付商品に固有の信頼性等につきましては、別途十分な試験検証の実施をお願いします。
(スイッチやコンセントを取り付けた機器は、電気用品安全法上の電気用品として規制対象となる場合があります。)
- 家庭用回路の配線用遮断器は通常 20 A 定格であるため、器具や電線の定格を超えて使用されるおそれがあります。
取付商品および取扱説明書などに『負荷は 1 回路あたり 15 A まで』等の表示をユーザー向けにおこなってください。
- 器具の電線接続箇所に張力が加わらないように、コードまたは電線に張力止めを施してください。
- より線の場合は 2 mm²以上の電線にて、φ 1.6～φ 2 の棒状圧着端子をご使用のうえ器具と接続してください。

番号	名 称	個数	備 考
1	埋込スイッチ	1	単極3路15A-300V
2	埋込扉付コンセント	1	2極15A-125V
3	取付枠	1	2口
4	プレート	1	2口
5	はさみ金具	1	2個1組. 皿小ネジ (M4×26.5) 2本付

※ 仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成	2025年03月21日	 神保電器株式会社	
----	-------------	---	--