

取扱説明書

モノタロウ LED ランプ 20W/50W 投光器用

注文コード：62426036/62426045

このたびは、LEDランプ 20W/50W 投光器用をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。


注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- 直流電流(DC)では絶対に使用しない。
ランプの破損、発煙または点灯回路の損傷の原因となります。
- 紙や布で覆ったり、燃えやすい物に近づけない
火災または器具過熱の原因となります。
- 入力電圧は安定した100Vを使用する。
非インバーター式発電機を電源として使用しない。
電圧変動が大きい発電機は故障の原因となります。
- 取付け、取外しまたは、器具清掃のときは、必ず電源を切る。
感電の原因となります。
- 下記の場所では壊れやすいので、サージ保護(サージプロテクター)が必要です。
 - ・ 高電圧、大電流が発生するモーターで動力機器の近くやその工場。
 - ・ アーク発生時にノイズを放射するアーク溶接機の近くやその工場。
- フィン(放熱部)が見える設置で使用する。
- 次の器具には使用できません。
ランプの破損、感電、発煙、および火災、爆発のおそれがあり、また、事故や故障の原因になります。
- ①HIDランプ用器具(安定器を使用する物)



②非常用照明器具、誘導灯器具、防爆用器具

③高天井灯器具



④ダウンライト形照明器具



⑤断熱材施工器具



⑥調光(100%点灯でも使用不可)、センサー機能の付いた照明機器及び回路



⑦密閉形または密閉に近い器具



⑧セード、フードの付いた器具

⑨ハンドライト類

⑩ランプと反射鏡などの隙間が狭い器具

⑪S型ホルダー等の他のホルダー、ガード器具

注意

- 発電機やコンプレッサー、また振動や衝撃が発生する場所では使用しない。
ランプの落下や器具の破損により、事故などの原因となります。
- 万が一、発煙や異臭を感じた場合は直ちに電源を切って使用を停止する。
火災や感電などの原因となります。
- 点灯中または消灯後にしばらくは、ランプが熱いので絶対に手または肌を触れない。
高温のため、やけどなどの原因となります。
- 引火する危険性のある雰囲気(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、粉塵など)で使用しない。
火災や爆発の原因となることがあります。
- LEDランプはソケットへ確実に取付ける。
その際、必ず電源を切って作業を行う。
感電や、やけど、落下や不点灯の原因となります。
- 周囲は通気性をよくし、物や壁、床などの燃えやすいところ、高温を発生するところなどに近づけて使用しない。
高温による火災や、やけどなどの原因となります。
- 使用後は必ずコンセントから電源プラグを抜く。
また、子供の手の届かない通気性のよい場所で、雨、湿気などを避けて保管する。
火災や感電などの原因となります。
- 落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない。
故障や破損、ケガなどの原因になります。
- 点灯しているランプは直視しない。
または、人に向けない。
気分が悪くなったり、目に傷害を及ぼすおそれがあります。
- 分解や改造は絶対に行わない。
LEDの交換はできません。

仕様

注文コード	62426036	62426045
品番	LDR20D-H	LDR50D-H-E39
定格電圧	AC100V / 50-60Hz	
消費電力(W)	20	50
明るさ(lm)	2200	5500
口金	E26	E39
質量(kg)	0.5	1.0
保護等級(カバー部のみ)	IP65	
色温度(K)	6500	
屋外使用	可	

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。