

取扱説明書

モノタロウ 延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ

注文コード：64383028

このたびは、延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

業務用 防雨型
型式 PBW-EKT-S-MO

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- 本製品は防雨型の延長ブレーカーです。本来の用途以外に使用しないでください。
- 定格以内(1500W)で使用してください。定格を超えて使用すると、火災、損傷の原因になります。
- 鉄粉・切削屑・溶接火花などがかかる場所、および可燃物の近くで使用しないでください。火災、損傷の原因になります。
- コードの被覆に傷、破れがある場合は使用しないでください。感電、損傷の原因になります。
- コードは防雨コンセントから取り、接続するプラグは防水プラグを使用してください。火災、感電、損傷の原因になります。
- 使用しないコンセントキャップおよびブレーカーのフタはしっかり閉めて、水が浸入しないようにしてください。感電、損傷の原因になります。

注意

- 本製品に重量物を載せないでください。また踏み付けたり、引っ張らないでください。感電、損傷の原因になります。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。損傷の原因になります。
- トランシーバーが近接すると誤作動することがありますので、本製品と1m以上離してください。

本製品はこのような場面でご活用いただけます

- ◆ ビルメンテナンスにおいて清掃機器(ポリッシャー)などを使用し、分電盤のブレーカーが落ちてしまうおそれのある時。
- ◆ 屋内外工事(水道給排水・ガス・改装)で、依頼主の宅内のブレーカーが落ちてしまうおそれのある時。
- ◆ 現場・事務所などに併設されたコンセントを使い、元のブレーカーが落ちた場合、事務所の事務機器やPCなどのデータを損じるおそれのある時。
- ◆ 工事現場などで複数の工事業者が電源を同時に使用し、元のブレーカーが落ちてしまうおそれのある時。

2 主な特長

<過負荷・漏電保護兼用ブレーカー>



- ・ 過負荷時15Aを超えた場合、およびショート時に遮断します。
- ・ 漏電時15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。

<防雨型コンセント>



- ・ 通電部が水や湿気の影響を受けないように絶縁保護された、防雨キャップ付コンセントです。
- ・ 便利なひっかけ口付です。

<ポッキンプラグ>



- 3P・2Pどちらのコンセントでも使用できます。
- アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントでも簡単に使用できます。
- コンセントから抜くと、アースピンが起き上がります。

仕様

電線種	SVCT 2.0mm ² ×3芯×950mm プラグ側660mm+コンセント側290mm
定格	100V 15A 1500W
質量	600g
ブレーカー	過負荷・漏電保護兼用15A/15mA感度
プラグ	ポッキンプラグ
コンセント口数	3口

※ 商品改良の為、仕様・外觀等を予告なく変更することがあります。
この変更によって生じる損害については、当社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。

本ブレーカーは熱動式を採用しており、瞬間的な過電流では作動しない特性があります。動作までの時間に遅延が生じますので、詳細な動作曲線を以下の表にてご確認ください。

