

100V→115V、220V 変圧器 BS-PW-JST500～5000



- 日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力
- 日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能
- 過電流から本体を保護するヒューズ付き
- 容量は500VA、1000VA、2000VA、3000VA、5000VAの5種類
- 115Vの出力ソケットはAタイプ。NEMA5-15、NEMA5-20の両方に対応
- 220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケット、またはSEタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応

型番	容量	外寸 (W×D×H)	重量	出力	入力
BS-PW-JST500E	500VA	115×170×100 mm	1.85 kg	SEタイプ(220V) ユニバーサル(220V)	NEMA 5-15P ケーブル長 120cm
BS-PW-JST500M	500VA	115×170×100 mm	1.76 kg	Aタイプ(115V) ユニバーサル(220V)	NEMA 5-15P ケーブル長 120cm
BS-PW-JST1000M	1000VA	130×185×115 mm	2.83 kg	ユニバーサル(115V) ユニバーサル(220V)	NEMA 5-15P ケーブル長 120cm
BS-PW-JST2000E	2000VA	165×205×120 mm	5.08 kg	SEタイプ(220V) ユニバーサル(220V)	NEMA 5-15P ケーブル長 125cm
BS-PW-JST2000M	2000VA	165×205×120 mm	5.11 kg	Aタイプ(115V) ユニバーサル(220V)	NEMA 5-15P ケーブル長 125cm
BS-PW-JST3000E	3000VA	165×280×130 mm	6.62 kg	SEタイプ(220V) ユニバーサル(220V)	端子台(100V)
BS-PW-JST3000M	3000VA	165×280×130 mm	6.58 kg	Aタイプ(115V) ユニバーサル(220V)	端子台(100V)
BS-PW-JST5000E	5000VA	225×320×160 mm	10.0 kg	SEタイプ(220V) ユニバーサル(220V)	端子台(100V)
BS-PW-JST5000M	5000VA	225×320×160 mm	9.93 kg	Aタイプ(115V) ユニバーサル(220V)	端子台(100V)

※ 本製品は電圧のみを変更する製品です。
 使用する電化製品の対応周波数と利用する地域の周波数を
 確認してください。
 (東日本：50Hz、西日本：60Hz)

お問合せ：

発売元

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから

imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/contact/>

www.bitstrong.co.jp