※仕様は予告なしに変更する場合があります。

●周波数帯: 421/422/440MHz帯 と特定小電力無線

●電波型式: F3E (FM), F1D(FSK)

●チャンネル数:47ch

●動作温度範囲:使用時 -10℃~+50℃/充電時 0℃~+40℃

●定格電圧: DC 1.2V(EBP-179) / DC 1.5V(単三アルカリ乾電池x1)

送信時 約 200mA / 待受時 約 200mA (BS無し) バッテリセーブ時 約 22mA

●接地方式:マイナス接地

●外形寸法:(突起物除</約) 幅 54 mm×高さ92 mm×奥行18.2 mm

アンテナ長(約) L:164mm / M:76mm

●質量:

L:約104g(ベルトクリップ・電池除く本体)

M:約96g 同上

L:約128g (単三形アルカリ乾電池含む)

M:約120g 同上

[送信部]

●送信出力:10mW(1mW切り替え可)

●通信方式:単信/半複信

[受信部]

●受信方式:ダイレクト・コンバージョン

●受信感度:-14dBu以下(12dB SINAD)

●音声出力:内部スピーカー、外部出力共 60mW以上(8Ω)

●単三形アルカリ乾電池 / EBP-179使用時 単位:時間(約:当社規定の測定法にて)

30 /25 ワイヤレスマイク オフ 交互通話時(共通) 交互通話時(共通) 16/13 同オン

充電時間の目安

通話時間の目安

●ニッケル水素バッテリー(EBP-179) 約 6 時間

※ 空のEBP-179を満充電するまでの時間です。なるべく継ぎ足し充電は避けてください。

通話距離の目安(ロングアンテナ)

- ●河川敷のような障害物が無い開けた場所:500m~1Km程度
- ●高い建物や障害物が少ない場所:500m程度
- ●市街地:200m程度
- ●建物内:構造によって大きく異なります。特に縦の階層は大きな障害になります。 *Mアンテナでは上記の70%程度まで実用的な通信範囲が狭くなることがあります。

外郭保護等級

IP67相当

- ●耐塵/規定の環境・条件で内部にダストが一切入らない。
- ●防浸/規定の条件、量の水に浸けても内部に浸水しない。

オプション

| ●ベルトクリップ(スペア部品) | EBC-70 | ¥770(¥700) |
|--|-----------|------------------|
| ●専用Ni-MH充電池 1.2V 1900mAh (単三×1本系) | EBP-179 | ¥1,980(¥1,800) |
| ●シングル標準充電器セット(ACアダプター付き) | EDC-181A | ¥6,380(¥5,800) |
| ●ツイン標準充電器セット(ACアダプター付き) | EDC-179A | ¥8,580(¥7,800) |
| ●ツイン標準充電スタンド(5台連結最大10台充電) | EDC-179R | ¥5,720(¥5,200) |
| ●充電スタンド連結用ACアダプター | EDC-162 | ¥8,800(¥8,000) |
| ●ソフトケース | ESC-66 | ¥2,640(¥2,400) |
| ●防沫イヤホンマイク | EME-914MA | ¥15,400(¥14,000) |
| ●耳かけ型 イヤホンマイク | EME-48A | ¥8,250(¥7,500) |
| ●カナル型イヤホンマイク | EME-32A | ¥8,250(¥7,500) |
| ●ツイストコードイヤホン(カナル型) | EME-60 | ¥4,180(¥3,800) |
| ●咽喉イヤホンマイク | EME-62A | ¥52,800(¥48,000 |
| ●ヘルメット用ヘッドセット | EME-63A | ¥20,900(¥19,000) |
| ●ヘッドセット | EME-64A | ¥14,300(¥13,000) |
| ●スピーカーマイク | EMS-62 | ¥4,950(¥4,500) |
| ●防水型 スピーカーマイク | EMS-71 | ¥6,820(¥6,200) |
| ●ワイヤレスイヤホンマイク | EME-80BMA | ¥17,600(¥16,000) |
| ●防水ノイズキャンセルワイヤレススピーカーマイク | EMS-87BNC | ¥24,200(¥22,000) |
| ●防水ワイヤレススピーカーマイク | EMS-87B | ¥19,800(¥18,000) |
| ●ワイヤレス骨伝導ヘッドセット | EME-SW025 | 斡旋品 |
| ●PTTスイッチカバー(DJP421系) | EDS-44 | ¥3,080(¥2,800) |
| ●市販Bluetooth用送信ボタン(スティック) | EDS-45 | ¥3,080(¥2,800) |
| ●市販Bluetooth用送信ボタン(指巻) | EDS-46 | ¥3,080(¥2,800) |
| ●屋外常設用レピーター | DJ-P102R | オープン価格 |
| ●屋内用多機能レピーター | DJ-P114R | オープン価格 |
| ●屋内用超小型レピーター | DJ-P116R | オープン価格 |
| | | |

アクセサリーに無線機、ヘルメットなどの小物は付属しません。









EDC-179A

EDC-181A EBP-179

EBC-70





EME-914MA

EDC-179R

ESC-66



EME-48A

EME-32A

FMF-60





FMF-62A

EME-64A

*EMS-62

- *スピーカーマイクはVOXには対応しません。
- *市販のBluetoothマイクは規格によりご利用できない場合があります。


■ 本書に掲載の価格はすべて消費税込みの標準価格です。 () 内に表示する本体価格は税別です。

●東京 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋ブラザビル14階 ☎03・3278・5888 (代表) ●名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目2-24いちご丸の内サウスビル3階 ☎052・212・0541 (代表)

●大阪/SC 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361 (代表)

●福 岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034(代表)

※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。写真は一部合成です。 ※このカタログに掲載の標準価格には取付費などは含まれておりません。



注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に 必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

● 取扱い店



Bluetooth対応

こんなシーンに最適です。






Bluetooth対応

交互・中継通話対応 特定小電力トランシーバー

I-P421LA/MA





















電波の強さを 通話終わりに 知らせる

通話終わりの

「ザ!」を消す

テールノイズ

キャンセラー

イヤホンの断線

●デュアルオペレーション

標準付属品

(装着済)

- ●ベル機能
- キーロック
- ●送信出力切り替え
- ●送信禁止
- ●チャンネル非表示

他にも多彩な機能を満載



ワンタッチで音量 を1にする接客モ

ボタン長押しで

急を知らせる緊急






無音時の耳障りな

「サー」音を低減

するコンパンダー











純正のBluetoothスイタ に対応

無線機本体との接続ケーブルは 不要、別売Bluetoothワイヤレス マイクが使用可能。交互通話で約 30時間、ワイヤレスマイク使用 時でも約16時間の運用時間 を達成しました。

市販の Bluetoothマイクに 対応する別売アクセサリー

送信ボタンが無い市販品のBluetooth マイク使用時に便利な送信ボタンです。 胸ポケットに挿すEDS-45と、指に巻く EDS-46が選べます。EDS-44は DJ-P421を腰に付けて使うとき、 パネルをタッチすればPTTスイッ チとして動作します。

Bluetooth°

送信ボタン付の純正ワイヤレスマイクオプション



EMS-87B 防水ワイヤレススピーカーマイク ワイヤレススピーカーマイク





EME-80BMA ワイヤレスイヤホン



防水ノイズキャンセル

EME-SW025 【斡旋品】ワイヤレス骨伝導ヘッドセット



アルイショ初採用 "夕y天PTTT"

内蔵のセンサーと VOX を併用する 事で実現した新しい機能です。 DJ-P421のフロントケースを軽く叩 くとPTTと同じ送受信が切り替えられ ます。別売の送信ボタンが無くても 市販のBluetoothマイクが使 えます。

防塵:防水 IP67等級

雨の中や介護での水濡れにも対 応するIP67等級の防塵防水設 計。水濡れでの故障を防ぎ多彩な 場所での使用が可能です。

OPTION 交互通話中継器(レピーター)

共通:オープン価格

DJ-P114R (屋内用)






基地局トランシーバーや音声出力3Wの 大音量モニターとしても使用可能

DJ-P102R (屋外常設)





別売マグネット基台 EBC-66



DI-P116R (屋内用)



詳しくはHPをご参照ください。 【共通の仕様】

- ●交互通話中継全27chに対応
- ●DJ-P421のリモコン機能でCHや設定を変更可能
- ●配線は簡単、ACアダプターをコンセントにつなぐだけ

[DJ-P114R]

- PTTを搭載、交互・交互中継通話基地局トランシーバー や大音量モニターとしても使用可能
- ●中継モードでも通話や「割り込み送信」に対応
- 別売バッテリーを内蔵すれば停電時に自動切換えで約10時間 のバックアップ運用

[DJ-P102R]

- ●屋外に常設できるヘビーデューティ仕様
- ●小型軽量、市販のバンド材や別売マグネット基台で設置が容易

(DJ-P116R)

- ●高さ67mm×幅43mm×厚さ22mm(アンテナ除く)質量 60g の超コンパクトボディ。
- ●AC100Vコンセントから付属USBケーブルと市販の電源タップで 離して接続するだけの簡単設置



ALINCO

