

TEPRA PRO

ヘッド・クリーニングテープ 取扱説明書



このマークのついた
ラベル作成機以外に
は使用できません。

「テブラ」PROシリーズの印刷ヘッドをクリーニングするカートリッジです。対応機種は以下の通りです。対応機種以外には使用しないでください。

SR18C : 4~18mm・6~18mmテープ対応機種

SR24C : 4~24mm・6~24mmテープ対応機種

SR36C : 4~36mm・6~36mmテープ対応機種

このカートリッジで約120回のクリーニングが可能です。

こんなときにお手入れを！

印刷ヘッドにゴミがついていると、印刷が欠けたりカスレたりすることがあります。そのような時にヘッド・クリーニングテープで印刷ヘッドを掃除してください。


ヘッド・クリーニングをおこなう

- 1.ヘッド・クリーニングテープを本体にセットします。
- 2.「テープ送り」を1回おこないます。


※機種によってテープ終了エラーとなる場合、「テブラ」PRO本体の上カバーを開けて再度上カバーを閉じることで、エラーが解除されます。「テープ送り」をもう一度おこなう場合は、エラーが解除されたことを確認してからおこなってください。

使用上のご注意

- このヘッド・クリーニングテープで印刷をおこなわないでください。印刷をおこなうとヘッドを傷める原因になります。
- テープは巻き取り式になっていますので、「テープカット」は不要です。
- テープがたるんでいる場合、図のように「巻き取りコア」を矢印方向に回してたるみをとってください。



- 図のようにテープが全て「巻き取りコア」に巻き取られたら、そのヘッド・クリーニングテープは終了です。テープ終了後に使用するとヘッドを傷めるおそれがありますので、ご使用にならないでください。



- 使用後は元の箱に入れて清潔な場所に保管してください。ホコリ・砂等の多い場所に放置すると、クリーニング性が低下するばかりか、印刷ヘッドを傷める原因となります。
- ヘッド・クリーニングをおこなっても印刷が欠けたりカスレたりする場合、本体の故障が考えられます。お買い上げの販売店、「テブラ」取扱店または当社お客様相談室にご相談ください。
- ヘッド・クリーニングテープは薄い材料で作られています。新品でも少なめにみえますが、約120回のクリーニングが可能です。

フリーダイヤル(全国共通) ナットクのパートナー
お客様相談室 ☎0120-79-8107

FAX からの場合 0120-79-8102
携帯電話からの場合 0570-06-4759 ※通話料お客様負担
受付時間・平日(月~金曜日)午前9:00~午後5:30

 **KING JIM**

株式会社キングジム

東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031
<http://www.kingjim.co.jp/>