

BLUETTI



BLUETTI AC70P ポータブル電源

Designed to Up-level
Your Outdoor Experience



Energy Independence, Starts Here

AC70Pがあれば、どこにいても電力がなくて困ることがありません。864Whの容量、1000Wの出力でアウトドアや車中泊、自宅での趣味のひとつときなど、必要な家電をいつでも使うことができます。軽量で持ち運びやすいデザインが、家庭の便利さを外へ持ち出します。



AC70Pの特長

超急速充電

急速充電技術により、充電に必要な時間が短くなりました。お出かけ前にバッテリー残量が少ないことに気がついても準備している間に充電が完了します。

AC充電 (900W入力時)

↗ 80% (45分)

↗ 100% (1.5 時間)

ソーラー充電 (500W入力時)

↗ 100% (2.2 時間)

"電力リフトモードで 最大2,000Wの家電にも対応"

定格出力1,000WのAC70Pは、アウトドアや自宅によく必要になる多くの家電製品を使えます。また、最大2,000Wの消費電力まで稼働できる電力リフトモードにも対応しており、ドライヤー、電気ケトルなど、高出力の家電も稼働させることができます。



高い安全性、信頼性のある LiFePO₄と高性能なBMSを搭載

AC70Pには安定性に優れたリン酸鉄リチウムバッテリーを採用しています。充放電サイクル数は3000回※¹と10年近く毎日使用できるよう設計されています。また、内蔵しているBMS(バッテリーマネージメントシステム)が高温、過電圧、過負荷、短絡などの潜在的なリスクから電源を保護します。

※¹ 3000回充放電を繰り返しても、バッテリーの劣化を80%に保ちます。

⚡ 過電圧保護

🔥 高温保護

⚡ 過負荷保護

⚡ 短絡保護



合計8つの 出力ポートで同時給電

AC70Pは5種類の出力ポートがあり、合計8つのポートを備えています。ACコンセント(2つ)、USB-Aポート(2つ)、USB-Cポート(2つ)、シガーライターポート(1つ)、ワイヤレス充電パッド(1つ)があり、複数の機器へ同時に給電することができます。

- 1x ワイヤレス充電パッド
- 1x シガーライター出力ソケット
- 2x USB-A ポート
- 2x USB-C ポート
- 2x AC出力コンセント



場面に合わせて 選べる充電方法

AC70Pは家庭用コンセント、ソーラーパネル、シガーソケットで自動車から、発電機、BLUETTIの拡張バッテリーなど、自宅やお出かけ先でも、状況に合わせた様々な方法で充電することができます。

 家庭用コンセント 1.5時間 (最大900W)	 ソーラーパネル 2.2時間 (最大500W)	 自動車から 4.8時間 (最大200W)
 発電機 1.5時間 (最大900W)	 B80P(拡張バッテリー) 4.8時間 (最大200W)	 B300(拡張バッテリー) 2.2時間 (最大500W)

キャンプ



 プロジェクター (100W) 5.7時間	 電気毛布 (60W) 9.3時間	 扇風機 (40W) 12.7時間	 カメラ (16W) 25回	 LEDランタン (10W) 27.9時間
--	---	--	---	--

車中泊



 電気ケトル (1,000W) 0.6時間	 電子レンジ (800W) 0.8時間	 ポータブルクーラー (400W) 1.6時間	 車載用冷蔵庫 (80W) 7.3時間	 スマートフォン (11W) 40回
--	--	--	--	---

日常生活 / 停電時



 ヘアドライヤー (1,200W)※ ¹ 0.6時間	 洗濯機 (800W) 0.8時間	 冷蔵庫 (130W) 4.8時間	 ノートパソコン (70W) 8回	 テレビ (60W) 8.8時間
--	---	--	--	---

※¹ 電力リフト機能により1,000Wの出力で稼働できます。

製品仕様

基本仕様

バッテリー容量	864Wh
セルの種類	LiFePO ₄ (リン酸鉄リチウム)
AC+DC入力	900W Max.
充電温度	0°C-40°C
放電温度	-20°C-40°C

出力

電力	合計1,000W
電圧	JP-100VAC
電流	10A
周波数	50Hz / 60Hz
シガーソケット*1	12VDC / 10A
USB-A *2	5VDC / 2.4A
USB-C *2	5 / 9 / 12 / 15 / 20VDC, 3A; 20VDC, 5A
ワイヤレス充電 *1	15W Max.



入力

AC入力	JP-100V AC 9A 900W Max.
周波数	50Hz / 60Hz
ソーラー入力	12~58V, 500W Max.
UPS	≤20ms

その他

接続方式	Bluetooth
サイズ (奥行 x 幅 x 高さ)	314mm x 209.5mm x 255.8mm
重量	10.2kg

推奨ソーラーパネル

 PV120 x 2	 PV200 x 2	 PV350 x 1	 PV420 x 1
--	--	--	--

拡張バッテリー

 B80P 806Wh	 B230 2,048Wh	 B300 3,072Wh
---	---	---

※AC70Pのバッテリー容量を拡張するものではありません。AC70Pに接続した場合、拡張バッテリーからAC70Pへの給電専用となります。AC70Pから拡張バッテリーの充電はできません。



Contact Us